

LC 大功率滤波器

LC 大功率滤波器适，采用铝腔 N 型或 SMA 连接方式，功率可达几十 W 以上。不同用户其要求不同，我们可按用户要求定做， 欢迎来电咨询！

型号	频率 (MHz)	带宽 (MHz)	带内插损 (dB)Max	驻波比 (VSWR) Max	带外抑制 (dB)min	外型封装	引脚连接
VBPF59W58	30-88	58	1.0	1.5	40@26MHz 和 (108-200)MHz	铝腔 (附图 2)	N-50K
VBPF137W66	108-174	66	0.9	1.5	40@88MHz 和 (225-400)MHz	铝腔 (附图 1)	N-50K
VBPF300W175	225-400	175	0.9	1.5	40@174MHz 和 (700-1200)MHz	铝腔 (附图 1)	N-50K

外形图及尺寸



附图1



附图2

